

## Guide til opsætning af 3 mobil bredbånd på Asus Eee PC 900.

Modem : Huawei E220 / E270

1. Tilslut dit modem i en ledig usb-port og klik på ikonet Netværk under fanebladet Internet



#### 2. Klik på Opret..

Webmail	Netværksforbindelser			Messenger
ß	Forbindelsesnavn	Type Status		
Skype	Local Area Connection 1	LAN Venter.		Internetradio
	Opret Eorb	indelse 🔹 🛛 A <u>d</u> ministrer	Egenskaber	
Trådløse netværk	Hjælp	<u>O</u> K	Anvend Annuller	



# 3. Vælg GSM / 3G (UMTS) / HSDPA og klik på Næste>

💿 Internet 😽 Arbejde 🛛 📢	🕽 Lær 🛛 🎫 Afspil 🛸 Indstillinger 👉 Favoritte	IT	Hjælp 😢
	eesguide		
Webr Skyp Trådlø netva	Forbindelsesguide   Guiden giver dig mulighed for at konfigurere den me forbinde til et netværk som f.eks. Internettet.   Markér forbindelsestypen:   Forbindelsestype:   Kabel   Opkald   Opkald - AOL   IGSM / 3G (UMTS) / HSDPA   DSL - Point-to-Point over ATM   DSL - Point-to-Point over Ethernet   Trådløs Point-to-Point over Ethernet   Lokalnetværk (LAN)   Lokalnetværk - Trådløst	etode, dit system bruger til at	ger adio
		Næste> Annuller	JS'
🚓 🛃 Netværksforbindelser	En Forbindelsesguide	Rock Solid - Hea	et Touching

## 4. Vælg Huawei – E220 / E270 og klik på Næste>

🕤 Internet 🔰	Arbejde 👘 🖣 l	_ær 🛛 📰 Afspil 🦄 Ind	dstillinger 📩 Favoritter	Hjælp 😮
	📳 Forbindelses	sguide		
Webn		Vælg hardw	<i>l</i> are	ssenger
		Vælg den hardware, som o	du vil bruge til at etablere forbindelsen.	
C		Enhed buawei - E270	Detaljer /dev/tty/USB0	
C			7007,090000	
Skyr				rnetradio
6				
Les Contraction				
	Caller State	-		2
Trádlø netva				
			< Til <u>b</u> age <u>N</u> æste> <u>A</u> r	nuller
				Rock Solid - Heart Touching
💮 🛐 Netværksfo	orbindelser	<b>E</b> Forbindelsesguide	3 🖥 🚥	09:20 🔲 😳 🕕 🕨



#### 5. Indtast den PIN kode der følger med dit modem og klik på OK

💿 Internet 🛛 💙 Arbejde 👘 Læ	er 🛛 🚟 Afspil 🖄 Indst	illinger 😭 Favoritter		Hjælp 💡
Webrr Skyp Trådlø netvæ	Select the type of service for y operators are available in your conne Mobilinternet - A Servic Please Enter the PIN PlN Code: **** Remember PIN C Netw PIN	istration vour connection. Click Sea area. Then select the mo ngiv PIN-kod Code of your SIM Card. Code of your SIM Card. Ode  OK Annuller	rch to find which network bile network to use to	ssenger Frnetradio
		< Til <u>b</u> age	<u>N</u> æste> <u>A</u> nnuller	
				ASUS
🚯 🖫 Netværksforbindelser 🛛 📲	Forbindelsesguide		3 🖥 🚥 🙆 🛯	A 🜒 09:21 🔲 😳 🚺 🕨





E Forbin	delsesguide			
Webr	Select the type of serv operators are available connect to the interne	Registration ice for your connection in your area. Then see t.	n. Click Search to find which elect the mobile network to u	network ise to
	Network Operator	Service	Status	
Skyp	3 DK	UMTS	Current	rnetradio
	DK SONOFON	UMTS	Available	
	TDC MOBIL	UMTS	Available	
Trådlø netvæ		UMTS	Available	
			< Til <u>b</u> age Næste>	Annuller
[ <u>*</u>				

#### 8. Vælg Operator: **Danmark – 3** og angiv APN: **data.tre.dk**

Lad Brugernavn og Adgangskode forblive guest og klik på Næste>

🕤 Internet	💗 Arbejde	🔰 Lær 🛛 🛤 /	Afspil 🔧 Indsti	llinger 술 Favoritter		Hjælp 💡
<	Forbine	lelsesguide				
We	ebm 🚮	Logi	n Data			ssenger
6		Select you choice ma If needed	ur network operato atching login data w you can adjust the	r from the drop down lis vill be suggested. data manually.	. Depending on your	
		<u>O</u> perator:	Denmark - 3	3		
S	kyp	A <u>P</u> N:	data.tre.dk			rnetradio
6		Brugerna	vn: guest			
lic	7	Adgangsk	ode: guest			
						2
ne	tvæ	LITTI				
				< Til <u>b</u> age	<u>N</u> æste> Ann <u>u</u> l	ler
						Rock Solid - Heart Touching
🚓 🛐 Netværl	ksforbindelser	Forbinde	lsesguide		3 🛃 🚥 🔛	🖪 <b>(</b> ) 09:23 🔲 😳 🕕 🕨



## 9. Navngiv din forbindelse f.eks. med "Mobil dataforbindelse" og klik på Næste>

🕤 Internet 🤍 Arbejde 🔜	🕽 Lær 🛛 🚟 Afspil 🔧	, Indstillinger 😭 Favoritter	Hjælp 😮
💽 🛐 Forbindel	sesguide		
Webr	Forbindel	sesnavn	ssenger
	Angiv et navn for denn	e forbindelse.	ssenger
	Eorbindelsens navn:	Mobil dataforbindelse	
Skyp			rnetradio
			7
netvæ	2777i		
		< Til <u>b</u> age <u>N</u> æste> Ann <u>u</u> ller	
		1	SUS
		Rock	Solid + Heart Touching
💮 🚮 Netværksforbindelser	Forbindelsesguide		) 09:24 🔲 😳 🚺 🕨

#### 10. Markér "Start denne forbindelse, når du er færdig" og klik på Udfør

Forbin	delsesguide		
Webr	Afslut		C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
C C	Gennemgå dine indsti starte forbindelsen nu panelet. Klik på Afslut f Oversigt	illinger. Klik på Tilbage, hvis du vil foretage ær I eller senere ved at klikke på ikonet Netværk for at anvende indstillingerne.	ndringer. Du kan isforbindelser på
skyp	Forbindelse Navn: Type:	Mobil dataforbindelse Mobile	rnetradio
<b>E</b>	Forbind med: Detaljer:	Standardmodem /dev/ttyUSB0 LIMTS-modem	
Trådlø netvæ	Forbind automatisk	<u>v</u> ed systemopstart else, når du er færdig	
		< Til <u>b</u> age Ud <u>f</u> ør	
			/ISUS



#### 11. Der etableres forbindelse og dit mobile bredbånd fra 3 er nu opsat og i brug.

🕤 Internet 🛛 🥎 Arbejde	🔰 Lær	📰 Afspil 🛛 🔧 Indstillinger 😭 Favoritter	Hjælp 💡
Webmail	Netværksfor	bindelser	Messenger
Skype	Forbindels	Sesnavn Type Status        Mobil dataforbindelse      Status       Forbindelse: Mobil dataforbindelse       Status: Initialisering af modem       Detaljer >>  Annuller   Luk   Opret Eorbindelse	Internetradio
Trådløse netværk	Hjælp	OK Anvend	Annuller
			Rock Solid - Heart Touching
💮 🖫 Netværksforbindelser	📑 Mol	bil dataforbindelse	😵 🚋 💷 🛃 🕵 🜒 09:26 🔲 🙂 🕕 🕨

Når du efterfølgende ønsker at tilslutte / afbryde din 3 forbindelse, skal du blot klikke på ikonet **Netværk** igen og vælge **"Mobil dataforbindelse".** Klik på **Forbindelse** og vælg **"Tilslut"** eller **"Afbryd"**.

God fornøjelse!

Med venlig hilsen Linuxshoppen